

Scheda dati: 3911-1.FX.39.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI


colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input checked="" type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|---|

Feller-NR: 3911-1.FX.39.65

E-NR: 203 240 030

EAN: 7611386162836

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Tasto semplice - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

1

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3911-1.FMI.65
 Senza LED - Per 3911-1.. - grigio chiaro 378 180 030

 Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - 915-4701-11.FMI.65
 Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 378 023 030

 Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion - 918-4700.FMI.65
 Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro 323 900 030

Scheda dati: 3911-1.FX.39.65


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 985.FX.39.65
 283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro 901.FX.39.65
 283 904 030

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
 Distanza di fissaggio 52 mm



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - 915-4701-11.FMI.65
 Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 378 023 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro 901.FX.39.65
 283 904 030



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3911-1.FMI.65
 Senza LED - Per 3911-1.. - grigio chiaro 378 180 030