


**Scheda dati: 3912-2.FX.39.L.35**

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

#### Esecuzione:



F



FMI



FX.39

**Feller-NR:** 3912-2.FX.39.L.35

**E-NR:** 203 253 010

**EAN:** 7611386170350

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

4

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3912-2.FMI.L.35  
Con LED - crema 378 283 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35  
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010  
Comando a 2 tasti - crema



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.35  
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 323 909 010

**Scheda dati: 3912-2.FX.39.L.35**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35  
283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
283 904 010

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE  
Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000  
Distanza di fissaggio 52 mm



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39  
283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3912-2.FMI.L.35  
Con LED - crema 378 283 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35  
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010  
Comando a 2 tasti - crema



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.35  
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 010  
Comando a 2 tasti - crema



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
283 904 010