

Scheda dati: 3912-2.FX.39.L.P.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3912-2.FX.39.L.P.57

E-NR: 203 273 890

EAN: 7611386489544

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3912-2.FMI.L.57
Con LED - coffee 378 283 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.57
LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 890
- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - c...



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion - 918-4700.FMI.L.57
Kit con 10 pezzi - Con LED - coffee 323 909 890

Scheda dati: 3912-2.FX.39.L.P.57


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 985.FX.39.57
283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee 901.FX.39.57
283 904 890

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3912-2.FMI.L.57
Con LED - coffee 378 283 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee 901.FX.39.57
283 904 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.57
LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 890
- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - c...



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.57
LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 890
- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - c...