

Datenblatt: 3921-1.FX.54.L.P.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3921-1.FX.54.L.P.65

E-NR: 203 330 030 7611386997438 EAN:

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung -Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -

378 332 030

hellgr...

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -Mit LED - Mit Papiereinlage -1-Tastenbedienung - hellgrau

915-4701-11.FMI.L.P.65

378 523 030

Feller-Nr / E-NR

900-3924.FMI.L.65



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau

918-4700.FMI.L.65 323 909 030



Datenblatt: 3921-1.FX.54.L.P.65



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau

985.FX.54.65 283 901 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65 283 905 030

Zerlegung:

-	-	-		ж.	
3	25		ĸ	И.	
В	62	[m]	ĊΝ	ĸL:	
- 53	c			29	6
- 164	3000	_	m	98.7	99

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm

3910.BSE 323 183 000



Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED hellgr...

900-3924.FMI.L.65

378 332 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65 283 905 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - hellgrau

915-4701-11.FMI.L.P.65 378 523 030