

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3922-1.F.L.P.57

E-NR: 325 832 890

EAN: 7611386482132

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Frontplatte für UNI-Taster - Version

900-3924.FMI.L.57



Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - coffee...

378 332 890

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.L.P.57

378 526 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.L.P.57

378 526 890

Datenblatt: 3922-1.F.L.P.57


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.L.57
Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee 323 909 890

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3910.BSE
Steckklemmen-Version - BSE - 323 183 000
Befestigungsdistanz 52 mm



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.P.57
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 526 890
1-Tastenbedienung - coffee



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.P.57
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 526 890
1-Tastenbedienung - coffee



Frontplatte für UNI-Taster - Version 900-3924.FMI.L.57
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 378 332 890
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -
coffee...