

Datenblatt: 3922-1.FMI.L.35

# **EDIZIOdue** colore

# EDIZIOdue colore UNI-Taster





**Feller-NR:** 3922-1.FMI.L.35 **E-NR:** 325 212 010 **EAN:** 7611386997759

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

**Feller-Nr / E-NR** 900-3924.FMI.L.35

X X X

Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -

378 332 010

crema

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35

378 226 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35 323 909 010





Datenblatt: 3922-1.FMI.L.35



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010 crema

## Zerlegung:



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

3910.BSM 323 193 000



Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED crema 900-3924.FMI.L.35

378 332 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35

378 226 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35

378 226 010

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -

2911.FMI.35 334 911 010

crema