

Fiche technique: 3923-1.GMI.A.L.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Poussoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | crema | <input type="checkbox"/> | umbra | <input type="checkbox"/> | noir |
| <input type="checkbox"/> | blanc | <input type="checkbox"/> | gris clair | <input type="checkbox"/> | gris foncé |

Assortiment:

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | GMI.A | <input type="checkbox"/> | G.A | <input type="checkbox"/> | GX.54.A |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----|--------------------------|---------|

Feller-NR: 3923-1.GMI.A.L.65

E-NR: 330 660 030

EAN: 7613175489735

EDIZIO.liv - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Système de fixation SNAPFIX® - Avec LED rouge, vert, bleu - Touche triple - Commande à 1 touche - Profondeur 17 mm - GMI.A - gris clair - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

mode de montage:

encastré

avec affichage:

Non

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 3

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - gris clair

915-4702-12.GMI.L.65

388 097 030



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3928.GMI.A.L.65

325 250 030



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - gris clair

915-4704-14.GMI.L.65

388 109 030

Fiche technique: 3923-1.GMI.A.L.65



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI 918-4700.GMI.L.65
 - Set avec 10 pièces - Avec LED - gris clair 329 920 030

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Support de montage pour poussoirs UNI - Pour 3910.BAM
 version bornes enfichables - Système de fixation 330 083 790
 SNAPFIX® - incolore



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et 915-4704-14.GMI.L.65
 poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - 388 109 030
 Commande à 1 touche - gris clair



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et 915-4704-14.GMI.L.65
 poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - 388 109 030
 Commande à 1 touche - gris clair



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et 915-4702-12.GMI.L.65
 poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - 388 097 030
 Commande à 1 touche - gris clair



EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 2911.GMI.A.65
 découpe normé - gris clair 334 070 030



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI 900-3928.GMI.A.L.65
 - Version connecteur enfichable - 5 V DC - 325 250 030
 Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...