

Datenblatt: 3924-1.FX.54.L.P.67

# EDIZIOdue colore

## **EDIZIOdue colore UNI-Taster**





Feller-NR: 3924-1.FX.54.L.P.67

**E-NR:** 203 336 040 **EAN:** 7613175009711

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:

## Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -

dunkel...

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

900-3928.FMI.L.67 378 333 040

915-4704-14.FMI.L.P.67

378 537 040



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

918-4700.FMI.L.67 323 909 040



Datenblatt: 3924-1.FX.54.L.P.67



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau

985.FX.54.67 283 901 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau

901.FX.54.67 283 905 040

### Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000

 $\bigcirc$ 

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE -

Befestigungsdistanz 52 mm

3910.BSE

323 183 000

-

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4704-14.FMI.L.P.67

378 537 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4704-14.FMI.L.P.67

378 537 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4704-14.FMI.L.P.67

378 537 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4704-14.FMI.L.P.67

378 537 040



Frontplatte für UNI-Taster - Version

Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -

dunkel...

900-3928.FMI.L.67 378 333 040



Datenblatt: 3924-1.FX.54.L.P.67



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67 283 905 040