

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-


Farbe:

Bauart:

Feller-NR: 3924-1.G.A.65

E-NR: 330 206 030

EAN: 7613175528922

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 17 mm - G.A - hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:

sonstige

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster -

900-3928.GMI.A.65

Version Steckverbinder - 5 V DC -

325 240 030

Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne

Tasten - Ohn...



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

915-4704-14.GMI.65

1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung -

388 108 030

hellgrau


 EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI
 - Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau

918-4700.GMI.65

329 910 030

Datenblatt: 3924-1.G.A.65
Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem | 3910.BAE 330 086 790 |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4704-14.GMI.65 388 108 030 |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4704-14.GMI.65 388 108 030 |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4704-14.GMI.65 388 108 030 |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4704-14.GMI.65 388 108 030 |
|  | EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohn... | 900-3928.GMI.A.65 325 240 030 |