

EDIZIOdue colore


EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3928-1.FMI.60
E-NR: 325 209 950
EAN: 7613175021331

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -
 5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Achtfach-Taste -
 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI -
 schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version
 Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1
 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED
 - schwa...

900-3928.FMI.60
 378 233 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4708-14.FMI.60
 378 050 950



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - schwarz

918-4700.FMI.60
 323 900 950

Datenblatt: 3928-1.FMI.60


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.60
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 950
 schwarz

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3910.BSM
Steckklemmen-Version - BSM - farbneutral	323 193 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.60
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	378 050 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.60
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	378 050 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.60
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	378 050 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.60
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	378 050 950



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.60
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 950
 schwarz



Frontplatte für UNI-Taster - Version	900-3928.FMI.60
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1	378 233 950
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED	
- schwa...	