

Datenblatt: 3928-1.FMI.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3928-1.FMI.L.35 **E-NR:** 325 219 010 **EAN:** 7613175018492

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED crema 900-3928.FMI.L.35 378 333 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.L.35

378 250 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35 323 909 010



Datenblatt: 3928-1.FMI.L.35

1	crema		

7		
Zerlegung	: Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSM - farbneutral	Feller-Nr / E-NR 3910.BSM 323 193 000
EN E	Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - crema	900-3928.FMI.L.35 378 333 010
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - crema	2911.FMI.35 334 911 010
=	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
□ □	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010