

## EDIZIOdue colore

### Drehzahlsteller

Der neue Drehzahlsteller kommt unauffällig elegant daher und ist perfekt in die Designlinien



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40060.FAN.FX.54.35




**E-NR:** 548 911 010

**EAN:** 7613175011356





Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400 VA - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Nennstrom:</b>	2 A
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Bedienungsart:</b>	Drehknopf
<b>Breite:</b>	74 mm
<b>Höhe:</b>	74 mm
<b>Tiefe:</b>	29 mm
<b>Leistungsregelung stufenlos:</b>	Ja
<b>Anzahl der Stufen:</b>	0
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Abdeckset - Für Drehzahlsteller - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-40060.F.35 377 492 010
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - BSE - farbneutral	40060.FAN.BSE 548 916 790
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
	Abdeckset - Für Drehzahlsteller - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-40060.F.35 377 492 010