

## EDIZIOdue colore

### Drehzahlsteller

Der neue Drehzahlsteller kommt unauffällig elegant daher und ist perfekt in die Designlinien



**Farbe:**

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

**Bauart:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40060.FAN.FX.54.61

**E-NR:** 548 911 000

**EAN:** 7613175011448

Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400 VA - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Nennstrom:</b>	2 A
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Bedienungsart:</b>	Drehknopf
<b>Breite:</b>	74 mm
<b>Höhe:</b>	74 mm
<b>Tiefe:</b>	29 mm
<b>Leistungsregelung stufenlos:</b>	Ja
<b>Anzahl der Stufen:</b>	0
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss




985.FX.54.61  
283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61  
283 905 000

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - BSE - farbneutral	40060.FAN.BSE 548 916 790
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61 283 905 000