

Datenblatt: 40060.FAN.QMI.61

## STANDARDdue

### Drehzahlsteller

Der neue Drehzahlsteller kommt unauffällig elegant daher und ist perfekt in die Designlinien


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 40060.FAN.QMI.61

**E-NR:** 548 910 100

**EAN:** 7613175010250

Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400 VA - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar - Einbautiefe 31 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

**Nennstrom:** 2 A

**Montageart:** Unterputz

**Bedienungsart:** Drehknopf

**Breite:** 90 mm

**Höhe:** 90 mm

**Tiefe:** 46 mm

**Leistungsregelung stufenlos:** Ja

**Anzahl der Stufen:** 0

**Schutzart (IP):** IP20

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

 933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

EDIZIO.liv

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - BSM - farbneutral

 40060.FAN.BSM  
548 913 790



Abdeckset - Für Drehzahlsteller - Mit  
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung 50 mm - QMI - weiss

920-40060.QMI.61

377 491 100