

EDIZIOdue colore

Potentiomètre de puissance DALI


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FM | <input type="checkbox"/> FMI |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 40080.FX.54.35

E-NR: 648 509 010

EAN: 7613175173023

Potentiomètre de puissance DALI - 230 V AC, 50 Hz -
Pour le pilotage de ballasts DALI - Luminosité minimale
réglable - Luminosité d'enclenchement réglable -
Plusieurs stations de commandes possibles -
Alimentation de tension pour max. 25 BE DALI -
Hauteur 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-40000.F.35 378 340 010
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Fiche technique: 40080.FX.54.35

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Potentiomètre de puissance DALI - 230 V AC, 50 Hz - Pour le pilotage de ballasts DALI - Alimentation de tension pour max. 25 BE DALI ...	40080.BSE 348 605 000
	Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-40000.F.35 378 340 010
	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010