

Datenblatt: 40080.QX.CO.54.60

STANDARDdue

DALI-Power-Drehgeber



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

<input checked="" type="radio"/> Q	<input checked="" type="radio"/> QM	<input checked="" type="radio"/> QMI
<input checked="" type="radio"/> QX.54	<input checked="" type="radio"/> QX.CO.54	

Feller-NR: 40080.QX.CO.54.60

E-NR: 548 001 250

EAN: 7613175262499

DALI-Power-Drehgeber - 230 V AC, 50 Hz - Für Ansteuerung von DALI-EVG - Minimale Helligkeit einstellbar - Einschalthelligkeit einstellbar - Mehrere Bedienstellen möglich - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Spannungsversorgung für max 25 DALI-EVG - Anbauhöhe 66 mm - QX.CO.54 - schwarz - IP20 - 66 x 62 mm

Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - schwarz...	920-40000.Q.60 378 024 150

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
DALI-Power-Drehgeber - 230 V AC, 50 Hz - Für Ansteuerung von DALI-EVG - Spannungsversorgung für max 25 DALI-EVG - BSE - farbneutra...	40080.BSE 348 605 000

Datenblatt: 40080.QX.CO.54.60



Befestigungsbügel - Ohne 912.EX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 915 100



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM
- schwarz...