

Scheda dati: 40085.DALI.FX.54.57

EDIZIOdue colore


Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White

Il nuovo encoder rotativo di potenza DALI combina in un unico prodotto ciò che prima era c



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40085.DALI.FX.54.57

E-NR: 548 021 890




EAN: 7613175012247

tensione nominale: 230 V





modo di montaggio: apparente

Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI - Temperatura di colore regolabile - Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 - Luminosità minima regolabile - Luminosità regolabile - Più punti di comando possibile - Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze DALI - Altezza 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-40000.F.57 378 340 890
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Scheda dati: 40085.DALI.FX.54.57
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI - Temper...	40085.DALI.BSE 548 026 790
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-40000.F.57 378 340 890