

## EDIZIOdue colore

### Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White



**colore:**

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                                |                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FM | <input type="checkbox"/> FMI |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                             |                              |

**Feller-NR:** 40090.FM.60

**E-NR:** 548 513 950

**EAN:** 7613175317571

Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI - Temperatura di colore regolabile - Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 - Luminosità minima regolabile - Luminosità regolabile - Più punti di comando possibile - Alimentazione tensione per mass. 25 alimentazioni elettroniche DALI - Profondità 34 mm - FM - nero - IP20 - 77 x 77 mm

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.60  
378 340 950

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI - Temper...

**Feller-Nr / E-NR**

40090.BSM  
548 516 790

Scheda dati: 40090.FM.60



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.60  
variatori non illuminato - Senza telaio di 378 340 950  
copertura - F - nero