

## EDIZIOdue colore LED-Universal-Drehdimmer



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.FX.54.57

**E-NR:** 648 832 890

**EAN:** 7613175253930

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                          |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                               |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast                      |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                             |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 74 mm                            |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 74 mm                            |
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 29 mm                            |
| <b>Lastart:</b>                     | universal und LED Retrofit       |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff                       |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube         |
| <b>Nebenstelleneingang:</b>         | Nein                             |

### Zerlegung:



#### Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit  
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

#### Feller-Nr / E-NR

912.FX.54  
283 915 000



LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSE  
Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W 548 836 790  
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200  
W/VA LED-La...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.57  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890  
F - coffee