

## EDIZIO.liv

### Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

BAE

BAM



**Feller-NR:** 40300.RC.BAE.74

**E-NR:** 348 486 790

**EAN:** 7613175469997

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Blau 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAE - farbneutral - IP20

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	52 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	37 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10  
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30  
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40  
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70  
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80  
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660

**Zerlegung:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40300.RC.BAE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - 20-300 W o...	348 346 790



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70  
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670