

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss


 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.F.60

**E-NR:** 548 296 950

**EAN:** 7611386008158

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Halogenfrei:** Ja

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Gerätebreite:** 60 mm

**Gerätehöhe:** 60 mm

**Gerätetiefe:** 29 mm

**Lastart:** kapazitive Last

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:** Nein

#### Zubehör:



##### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

##### Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.60  
378 340 950



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790  
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.60  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 950  
F - schwarz