

## EDIZIOdue colore

Variateur rotatif par interruption de phase


**couleur:**


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

**Assortiment:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FMI.57

**E-NR:** 548 290 890

**EAN:** 7611386447667

Variateur rotatif par interruption de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif - Profondeur 29 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

**mode de montage:**

encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

Oui

**sans halogène:**

Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique


**approprié pour indice de protection (IP):** IP20


**largeur d'appareil:** 88 mm


**hauteur d'appareil:** 88 mm


**profondeur d'appareil:** 29 mm


**type de charge:** charge capacitive


**matériau:** matière synthétique


**type de fixation:** fixation avec vis


**entrée de poste secondaire:** Non


**résistance aux chocs:**
**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.FMI.57  
 Avec cadre de recouvrement - Pour variateurs non lumineux - FMI - coffee 378 342 890



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.F.57  
 Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - coffee 378 340 890

**Fiche technique: 40300.RC.FMI.57**


Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.57  
 Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 890  
 - coffee



Douilles d'écartement - Pour l'utilisation d'un 933-DS.D.8.X.6  
 variateur avec système de montage à baïonnette 249 999 960  
 avec design EDIZIO.liv

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variateur rotatif par interruption de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformate...	40300.RC.BSM 548 293 790



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.FMI.57  
 Avec cadre de recouvrement - Pour variateurs non lumineux - FMI - coffee 378 342 890