

Datenblatt: 40300.RC.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt





Feller-NR: 40300.RC.FX.54.60

E-NR: 648 292 950 EAN: 7611386036298

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -

230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und

Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm -

FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Feller-Nr / E-NR Name / Kategorie



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.60 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 950

F - schwarz



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.54.60 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz 283 901 950



Datenblatt: 40300.RC.FX.54.60



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60 283 905 950

Zerlegung:


Name / Kategorie

FX.54

Feller-Nr / E-NR Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790 elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.60 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 950 F - schwarz