

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.61

E-NR: 648 292 000

EAN: 7611386036304

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.61
378 340 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss

985.FX.54.61
283 901 000

Datenblatt: 40300.RC.FX.54.61


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000

Zerlegung:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000


 Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE
 - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790
 elektronischen Transformator - 20-300 W o...

 Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.61
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 000
 F - weiss


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000