

## EDIZIOdue colore

### Variateur rotatif par interruption de phase Lumineux


**couleur:**
 blanc

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.61.14

**E-NR:** 648 292 600

**EAN:** 7611386036311

Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif - Avec LED blanc 1,0 mA - Hauteur 66 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>largeur d'appareil:</b>	74 mm
<b>hauteur d'appareil:</b>	74 mm
<b>profondeur d'appareil:</b>	29 mm
<b>type de charge:</b>	charge capacitive
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>entrée de poste secondaire:</b>	Non

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -  
 Pour variateurs lumineux - Sans cadre de  
 recouvrement - F - blanc

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.SL.61  
 378 341 000






Capot avec plaque de base pour appareils FX -  
 Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

985.FX.54.61  
 283 901 000

**Fiche technique: 40300.RC.FX.54.61.14**

	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000
	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour...	40300.RC.BSE.14 548 296 700
	Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - blanc	920-40000.F.SL.61 378 341 000

**Fiche technique: 40300.RC.FX.54.61.14**



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000