

Datenblatt: 40300.RC.FX.54.61.14

# **EDIZIOdue** colore

## Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet



Farbe:
weiss
Bauart:

F

**FMI** 

FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.61.14

**E-NR:** 648 292 600 **EAN:** 7611386036311

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (	(IP): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

### Zubehör:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61 Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Datenblatt: 40300.RC.FX.54.61.14

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61 283 905 000
•	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
•	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Rot, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
<b></b>	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Blau, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
*	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Grün, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
9 0	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
	Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -	40300.RC.BSE.14
	230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und	548 296 700
	Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator	
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61
		283 905 000



Datenblatt: 40300.RC.FX.54.61.14



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61 Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000