

## EDIZIOdue colore

### Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato


**colore:**
☒ bianco

**Esecuzione:**
☒ F

☐ FMI

☐ FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.61.44

**E-NR:** 648 292 650

**EAN:** 7611386008813

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo - Con LED rosso 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm

**altezza dell'apparecchio:** 74 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.SL.61  
378 341 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61  
283 901 000

## Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.44



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10  
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30  
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40  
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70  
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80  
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.54 912.FX.54  
283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BSE.44  
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad  
incandescenza e lampade alogene a bassa... 548 296 750



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000

## Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.44



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61  
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000  
F - bianco