

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.67

E-NR: 648 292 040

EAN: 7611386036342

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.67
378 340 040



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau

985.FX.54.67
283 901 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67
283 905 040

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67
283 905 040



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.67
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 040
F - dunkelgrau