

Scheda dati: 40300.RC.GMI.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminabile con LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O


colore:
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.GMI.A.56

E-NR: 348 340 090

EAN: 7613175518008

EDIZIO.liv - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa
 - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattivo - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio:

incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

Si

senza alogenzi:

materiale termoplastico

qualità del materiale:

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

adatto per grado di protezione (IP):

96 mm

larghezza dell'apparecchio:

96 mm

altezza dell'apparecchio:

37 mm

profondità dell'apparecchio:

carico capacitivo

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR
 Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer

933-DS.D.8.X.6

con sistema di montaggio a baionetta con design

249 999 960

EDIZIO.liv

 EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - umbra

920-40000.G.A.56

388 162 090

Scheda dati: 40300.RC.GMI.A.56

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - umbra 920-40000.GMI.A.56
388 164 090



EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - umbra 2911.GMI.A.56
334 070 090

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P...	40300.RC.BAM 348 343 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - umbra	920-40000.GMI.A.56 388 164 090
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------