

## Standard Drehdimmer Phasenabschnitt



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

P

**Feller-NR:** 40300.RC.P.61

**E-NR:** 348 296 000

**EAN:** 7611386036366

Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	75 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	63 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne

920-40000.P.61

Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - weiss

377 125 100

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790  
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.61  
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 100  
weiss