

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 40300.RC.Q.A.61

**E-NR:** 348 346 100

**EAN:** 7613175470092

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer  
Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50  
Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
elektronischen Transformator - Nicht geeignet für  
konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit  
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W  
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - Q.A (53) -  
weiss - IP20

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	58 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	46 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 100
	50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-40000.Q.A.61
	Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -	388 162 100
	Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61  
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100  
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
 Bohrung...



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
 EDIZIO.liv

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BAE  
 - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 346 790  
 elektronischen Transformator - 20-300 W o...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61  
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100  
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
 Bohrun...