

Scheda dati: 40300.RC.QMI.60

STANDARDdue

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



colore:

nero bianco

Esecuzione:

Q QMI QX.54

Feller-NR: 40300.RC.QMI.60

E-NR: 348 030 150 **EAN:** 7613175266831

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattitvo - Profondità 31 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio:		incastrato
composizione: elemento base con allo		oggiamento completo
senza alogeni:		Sì
qualità del materiale:		Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):		IP20
larghezza dell'apparecchio:		90 mm
altezza dell'apparecchio:		90 mm
profondità dell'apparecchio:		46 mm
tipo di carico:		carico capacitivo
materiale:		materiale sintetico
tipo di fissaggio:		fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:		No
resistenza agli urti:		-

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissagio

334 070 150

SNAPFIX® - nero - ...

(+)

Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6 249 999 960

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Scheda dati: 40300.RC.QMI.60



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.QMI.60 variatori non illuminato - Con placca di copertura 378 025 150

- Disco frontale 53 mm, per ritag...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.60 378 024 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P...

Feller-Nr / E-NR

40300.RC.BSM 548 293 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.QMI.60 variatori non illuminato - Con placca di copertura 378 025 150

- Disco frontale 53 mm, per ritag...