

STANDARDdue

Drehdimmer Phasenabschnitt



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 40300.RC.QMI.60

E-NR: 348 030 150

EAN: 7613175266831

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...	920-40000.QMI.60 378 025 150
	Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv	933-DS.D.8.X.6 249 999 960

Datenblatt: 40300.RC.QMI.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 schwarz - 90 x 90...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM
 - schwarz...

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40300.RC.BSM
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - 20-300 W o...	548 293 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.QMI.60
 unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 378 025 150
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI
 - schwarz...