

Datenblatt: 40300.RC.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



i aibe.		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.QMI.A.61

E-NR: 348 340 100 EAN: 7613175471570

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart ((IP): IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	_

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -388 162 100

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...



Datenblatt: 40300.RC.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BAM - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 343 790 elektronischen Transformator - 20-300 W o...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...