

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.QX.54.A.60.14

E-NR: 348 451 150

EAN: 7613175471600

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo - Con LED bianco 1,0 mA - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 76 mm

altezza dell'apparecchio: 76 mm

profondità dell'apparecchio: 57 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.60
Per variatore rotativo - Per variatori non
illuminato - Senza placca di copertura - Dis...

388 162 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.60
Per variatore rotativo - Per variatori non
illuminato - Senza placca di copertura - Dis...

388 162 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio	912.X.54.EA
	- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -	283 000 110
	Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...	
	Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -	40300.RC.BAE.14
	Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa...	348 456 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...	901.QX.54.A.60 283 200 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza placca di copertura - Disco f...	920-40000.Q.A.SL.60 388 163 150