

## EDIZIOdue colore

### Variateur universel rotatif


**couleur:**

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> noir
<input type="checkbox"/> blanc	<input type="checkbox"/> gris clair	<input type="checkbox"/> gris foncé

**Assortiment:**

<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> FMI	<input type="checkbox"/> FX.54
----------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Feller-NR:** 40420.RLC.FX.54.60

**E-NR:** 648 252 900

**EAN:** 7611386305592

Variateur universel rotatif - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs conventionnels et électroniques - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif - Hauteur 66 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:**

apparent

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

Oui

**sans halogène:**

Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

IP20

**approprié pour indice de protection (IP):**

74 mm

**largeur d'appareil:**

74 mm

**hauteur d'appareil:**

29 mm

**profondeur d'appareil:**

universel

**type de charge:**

matière synthétique

**matériau:**

fixation avec vis

**type de fixation:**

Non

**entrée de poste secondaire:**

-

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.F.60  
 Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - noir 378 340 950



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.60  
 Pour 1 appareil - FX.54 - noir 283 901 950

**Fiche technique: 40420.RLC.FX.54.60**


Capot pour appareils FX - FX.54 - noir  
901.FX.54.60  
283 905 950

**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54  
Pour 1 appareil - FX.54 283 915 000



Variateur universel rotatif - 230 V AC, 50 Hz - 40420.RLC.BSE  
Pour lampes à incandescence et lampes 548 256 790  
halogènes BT - Pour transformateurs  
conventionnelles...



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.F.60  
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de 378 340 950  
recouvrement - F - noir



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir  
901.FX.54.60  
283 905 950