

Scheda dati: 40420.RLC.FX.54.61.14

EDIZIOdue colore

Variatore universale rotativo Illuminato



colore:

bianco

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40420.RLC.FX.54.61.14

E-NR: 648 252 600

EAN: 7611386305653

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED bianco 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	74 mm
altezza dell'apparecchio:	74 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	universale
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000

Scheda dati: 40420.RLC.FX.54.61.14


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 40420.RLC.BSE.14
V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e 548 256 700
lampade alogene a bassa tensione - Per...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
F - bianco

Scheda dati: 40420.RLC.FX.54.61.14



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61

283 905 000