

Scheda dati: 40420.RLC.QMI.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 40420.RLC.QMI.A.61



**E-NR:** 348 350 100

**EAN:** 7613175457086

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione:</b>	elemento base con piastra di copertura piena
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	90 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	90 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	46 mm
<b>tipo di carico:</b>	universale
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>ingresso stazione secondaria:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...	334 070 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con piastra di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.61 388 164 100

**Scheda dati: 40420.RLC.QMI.A.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.61  
 Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis... 388 162 100



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv 933-DS.D.8.X.6 249 999 960

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori ...	40420.RLC.BAM 348 353 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco... 920-40000.QMI.A.61 388 164 100