

Datenblatt: 40420.RLC.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



raibe.		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40420.RLC.QMI.A.61

E-NR: 348 350 100 EAN: 7613175457086

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer -Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...



Datenblatt: 40420.RLC.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
Ohne Abdeckplatte - Frentscheibe 53 mm für

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



Name / Kategorie

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BAM Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 353 790 konventionelle und elektronische

Transformatoren ...

0

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Feller-Nr / E-NR

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...