

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 40420.RLC.QX.54.A.60

**E-NR:** 348 351 150

**EAN:** 7613175457109

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer -  
 Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und  
 elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von  
 elektronischen und konventionellen Transformatoren  
 nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit  
 einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W  
 ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A -  
 schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	76 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	76 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	57 mm
<b>Lastart:</b>	universal
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zerlegung:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BAE  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 356 790  
konventionelle und elektronische  
Transformatoren ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150  
STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60  
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150  
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrun...