

## EDIZI Due colore

Regolatore rotativo 1-10 V



### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40600.1-10V.FMI.61

**E-NR:** 548 280 000

**EAN:** 7611386323541

Regolatore rotativo 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade fluorescenti con EVG - Luminosità minima e massima regolabile - Circuito d'inversione non possibile - Mass. 10 AE (1-fiamma 36 W) - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogenii:** Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm

**altezza dell'apparecchio:** 88 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** alimentatore elettronico 1-10 V

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - bianco

#### Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.61  
378 342 000



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.61  
378 340 000

**Scheda dati: 40600.1-10V.FMI.61**


Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo 906-40600.RL.1-10V  
 40600.RL e 40600.1-10V 377 419 000



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con  
 ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 2911.FMI.61  
 bianco 334 911 000



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6  
 con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960  
 EDIZIO.liv

**Scomposizione:**


| Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Regolatore rotativo 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz -  | 40600.1-10V.BSM  |
| Per lampade fluorescenti con EVG - Luminosità<br>minima e massima regolabile - BSM - i... | 548 283 790      |



|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Set di copertura - Per variatore rotativo - Con<br>telaio di copertura - Per variatori non illuminato<br>- FMI - bianco | 920-40000.FMI.61<br>378 342 000 |
|---|---------------------------------|