

Fiche technique: 40600.1-10V.FX.54.65
EDIZIOdue colore
 Régulateur rotatif 1-10 V

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 40600.1-10V.FX.54.65

E-NR: 648 282 030

EAN: 7611386323299

Régulateur rotatif 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes fluorescentes avec BE - Luminosité minimale et maximale réglable - Inversion pas possible - 10 BE max. (1 tube 36 W) - Hauteur 66 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 74 mm

hauteur d'appareil: 74 mm

profondeur d'appareil: 29 mm

type de charge: BE 1-10 V

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.65
 378 340 030



Porte-fusible avec fusible - Pour variateur rotatif 40600.RL et 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
 377 419 000

Fiche technique: 40600.1-10V.FX.54.65


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65
 Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
 283 905 030

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Régulateur rotatif 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - 40600.1-10V.BSE
 Pour lampes fluorescentes avec BE - 548 286 790
 Luminosité minimale et maximale réglable - BSE
 - ...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
 283 905 030



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.F.65
 Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
 recouvrement - F - gris clair 378 340 030