

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40600.RC.FX.54.61

E-NR: 648 272 000

EAN: 7611386199429

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transformator - Nicht geeignet für konventionelle
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W
ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm -
FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

74 mm

Gerätehöhe:

74 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

kapazitive Last

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 920-40000.F.61
F - weiss

920-40000.F.61

378 340 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61
Für 1 Apparat - FX.54 - weiss

283 901 000

Datenblatt: 40600.RC.FX.54.61


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
283 905 000

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54 283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RC.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 276 790
20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - BSE



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.61
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 000
F - weiss



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
283 905 000