

## EDIZIOdue colore

### Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40600.RC.FX.54.61.14

**E-NR:** 648 272 600

**EAN:** 7611386215587

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo - Con LED bianco 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	74 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	74 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	29 mm
<b>tipo di carico:</b>	carico capacitivo
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>ingresso stazione secondaria:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.SL.61  
378 341 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61  
283 901 000

**Scheda dati: 40600.RC.FX.54.61.14**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10  
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30  
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40  
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70  
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80  
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.54 912.FX.54  
283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40600.RC.BSE.14  
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad  
incandescenza e lampade alogene a bassa... 548 276 700



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000

**Scheda dati: 40600.RC.FX.54.61.14**



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61  
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000  
F - bianco