

Fiche technique: 40600.RC.FX.54.61.74

EDIZIOdue colore

Variateur rotatif par interruption de phase Lumineux



couleur:

blanc

Assortiment:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40600.RC.FX.54.61.74

E-NR: 648 272 670

EAN: 7611386203638

Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif - Avec LED bleu 1,0 mA - Hauteur 66 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|--------------------------------------|
| mode de montage: | apparent |
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| sans halogène: | Oui |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| largeur d'appareil: | 74 mm |
| hauteur d'appareil: | 74 mm |
| profondeur d'appareil: | 29 mm |
| type de charge: | charge capacitive |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation avec vis |
| entrée de poste secondaire: | Non |
| résistance aux chocs: | - |

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
 Pour variateurs lumineux - Sans cadre de
 recouvrement - F - blanc

Feller-Nr / E-NR


920-40000.F.SL.61
 378 341 000






Capot avec plaque de base pour appareils FX -
 Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

985.FX.54.61
 283 901 000

Fiche technique: 40600.RC.FX.54.61.74

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc | 901.FX.54.61 283 905 000 |
|  | Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 660.230V.LED.10 209 990 600 |
|  | Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 660.230V.LED.30 209 990 680 |
|  | Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 660.230V.LED.40 209 990 650 |
|  | Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V bleu, 1,0 mA | 660.230V.LED.70 209 990 670 |
|  | Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V vert, 1,0 mA | 660.230V.LED.80 209 990 660 |

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|--------------------------------|
|  | Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |
|  | Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - 20-6... | 40600.RC.BSE.74 548 276 770 |
|  | Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc | 901.FX.54.61 283 905 000 |

Fiche technique: 40600.RC.FX.54.61.74



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.F.SL.61
Pour variateurs lumineux - Sans cadre de 378 341 000
recouvrement - F - blanc