

**Fiche technique: 40600.RC.GMI.A.61.14**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Variateur rotatif par interruption de phase Lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**
 blanc

**Assortiment:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 40600.RC.GMI.A.61.14

**E-NR:** 348 550 000

**EAN:** 7613175531304

EDIZIO.liv - Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif - Avec LED blanc 1,0 mA - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 37 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**sans halogène:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**largeur d'appareil:** 96 mm

**hauteur d'appareil:** 96 mm

**profondeur d'appareil:** 37 mm

**type de charge:** charge capacitive

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**entrée de poste secondaire:** Non

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V blanc, 1,0 mA

**Feller-Nr / E-NR**

 660.230V.LED.10  
 209 990 600


Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V jaune, 1,0 mA

 660.230V.LED.30  
 209 990 680

**Fiche technique: 40600.RC.GMI.A.61.14**


Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - 660.230V.LED.40  
 LED 230 V rouge, 1,0 mA 209 990 650



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - 660.230V.LED.70  
 LED 230 V bleu, 1,0 mA 209 990 670



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - 660.230V.LED.80  
 LED 230 V vert, 1,0 mA 209 990 660

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Variateur rotatif par interruption de phase -	40600.RC.BAM.14
Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - 20-6...	348 553 790



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs lumineux - Avec cadre de recouvrement - blanc	920-40000.GMI.A.SL.61 388 165 000
---	--------------------------------------