

## STANDARDdue

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato



### colore:

nero

bianco

### Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 40600.RC.Q.61.14

**E-NR:** 348 086 100

**EAN:** 7613175267081

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capattivo - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 31 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Si

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 58 mm

**altezza dell'apparecchio:** 58 mm

**profondità dell'apparecchio:** 46 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio

#### Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61

STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio

334 070 100

SNAPFIX® - bianco -...



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer

933-DS.D.8.X.6

con sistema di montaggio a baionetta con design

249 999 960

EDIZIO.liv

**Scheda dati: 40600.RC.Q.61.14**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura 378 025 100 - Disco frontale 53 mm, per ritag...

**Scomposizione:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa...	40600.RC.BSE.14 548 276 700



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza placca di copertura - 378 024 200  
Disco frontale 53 mm, per ritagli...