

Fiche technique: 40600.RC.QX.54.61.14

STANDARDdue

Variateur rotatif par interruption de phase Lumineux



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 40600.RC.QX.54.61.14

E-NR: 348 081 100

EAN: 7613175263229

Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - 20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif - Avec LED blanc 1,0 mA - Hauteur 66 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

sans halogène: Oui

qualité du matériau: Duroplast

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 76 mm

hauteur d'appareil: 76 mm

profondeur d'appareil: 29 mm

type de charge: charge capacitive

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 53 mm, p...

920-40000.Q.61
378 024 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...

2911.QMI.A.61
334 070 100

Fiche technique: 40600.RC.QX.54.61.14



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.QMI.61
Pour variateurs non lumineux - Avec plaque de 378 025 100
recouvrement - Disque frontale 53 mm, ...

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Variateur rotatif par interruption de phase -	40600.RC.BSE.14
Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à	548 276 700
incandescence et lampes halogènes BT - 20-6...	



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.Q.SL.61
Pour variateurs lumineux - Sans plaque de	378 024 200
recouvrement - Disque frontale 53 mm, pour ...	



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil -	901.QX.54.61
Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans	283 011 100
cadre synthétique (à commander séparément) -	
blanc...	