

Scheda dati: 40600.RC.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore rotativo a taglio di fase in discesa

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 40600.RC.QX.54.A.60



E-NR: 348 371 150

EAN: 7613175471679





STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	76 mm
altezza dell'apparecchio:	76 mm
profondità dell'apparecchio:	57 mm
tipo di carico:	carico capacitivo
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-





Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.60 388 164 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis...	920-40000.Q.A.60 388 162 150

Scheda dati: 40600.RC.QX.54.A.60

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...	2911.QMI.A.60 334 070 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.60 388 164 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis...	920-40000.Q.A.60 388 162 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...	2911.QMI.A.60 334 070 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - 2...	40600.RC.BAE 348 376 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...	901.QX.54.A.60 283 200 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis...	920-40000.Q.A.60 388 162 150