

Scheda dati: 40600.RC.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore rotativo a taglio di fase in discesa

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:



### Esecuzione:



**Feller-NR:** 40600.RC.QX.54.A.61



**E-NR:** 348 371 100

**EAN:** 7613175471693

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	76 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	76 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	57 mm
<b>tipo di carico:</b>	carico capacitivo
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>ingresso stazione secondaria:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

### Accessorio:





	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.61 388 164 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis...	920-40000.Q.A.61 388 162 100

**Scheda dati: 40600.RC.QX.54.A.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di  
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio  
 SNAPFIX® - bianco -...

2911.QMI.A.61  
 334 070 100

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - 2...	40600.RC.BAE 348 376 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...	901.QX.54.A.61 283 200 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis...	920-40000.Q.A.61 388 162 100